
Teléfono IP Enterprise

SIP-T26P



Guía de Referencia Rápida

Se aplica a la versión de firmware 70 o posterior.

NOTA IMPORTANTE:

Algunos contenidos de este documento han sido adaptados a nuestro servicio [Centralita Virtual IberPBX](#). Si usted no es usuario de nuestro servicio, le recomendamos que acceda a la documentación original en www.yealink.com.


Funcionalidades básicas de llamadas

Para hacer una llamada


Utilización del auricular:

1. Levante el auricular.
2. Introduzca el número y a continuación pulse la tecla de función **Send**.

Utilización del altavoz:

1. Con el auricular colgado, pulse .
2. Introduzca el número y a continuación pulse la tecla de función **Send**.

Utilización de auriculares:

1. Con los auriculares conectados, pulse  para activar su uso.
2. Introduzca el número y a continuación pulse la tecla de función **Send**.

Nota: Durante una llamada, puede alternar entre los modos auriculares, manos libres y auricular pulsando la tecla **Headset**, la tecla de **Speakerphone** o levantando el auricular.

Responder a una llamada

Utilización del auricular:

Levante el auricular.

Utilización del altavoz:

Pulse .

Utilización de auriculares:

Pulse .

Nota: Puede ignorar una llamada entrante pulsando la tecla de función **Reject**.

Para terminar una llamada

Utilización del auricular:

Cuelgue el auricular o pulse la tecla de función **Cancel**.






Utilización del altavoz:

Pulse  o la tecla de función **Cancel**.



Utilización auriculares:

Pulse la tecla de función **Cancel**.

Rellamada

- Pulse  para entrar en la lista **Dialed Calls**, pulse  o  para seleccionar la llamada deseada y a continuación pulse  o la tecla programable **Send**.
- Pulse  dos veces cuando el teléfono esté en reposo para llamar al último número marcado.

Silenciar y activar el sonido de la llamada


- Pulse  para silenciar el micrófono durante una llamada.
- Pulse  de nuevo para activar el sonido.




Retención y reanudación de llamadas

Para poner una llamada en retención:

Durante una llamada activa, pulse  o la tecla de función **Hold**.

Para reanudar la llamada, ejecute una de las acciones siguientes:



- Si hay solamente una llamada en espera, pulse  o la tecla de función **Resume**.

- Si hay más de una llamada en espera, pulse  o  para seleccionar la llamada deseada y a continuación pulse  o la tecla de función **Resume**.




Transferencias de llamadas

Puede transferir una llamada de las formas siguientes:




Transferencia ciega

1. Durante una llamada activa, pulse  o la tecla de función **Tran**. La llamada se pone en espera.
2. Introduzca el número al que quiere transferir la llamada.
3. Pulse  o la tecla de función **Tran**.

Transferencia semi atendida

1. Durante una llamada activa, pulse  o la tecla de función **Tran**. La llamada se pone en espera.
2. Introduzca el número al que quiere transferir la llamada y a continuación pulse .
3. Cuando escuche el tono de timbre, pulse  o la tecla de función **Tran**.

Transferencia atendida

1. Durante una llamada activa, pulse  o la tecla de función **Tran**. La llamada se pone en espera.
2. Introduzca el número al que quiere transferir la llamada y a continuación pulse .
3. Cuando la segunda parte responda, pulse  o la tecla de función **Tran**.

Desvío de llamadas

Para habilitar el desvío de llamadas:

1. Cuando el teléfono esté en reposo, pulse la tecla de función **Menu** y a continuación seleccione **Features->Call Forward**.
2. Seleccione el tipo de desvío deseado:



Always Forward----Las llamadas entrantes se transfieren incondicionalmente.

Busy Forward----Las llamadas entrantes se transfieren cuando el teléfono está ocupado.

No Answer Forward----Las llamadas entrantes se transfieren cuando la llamada no se responde después de un período de tiempo preestablecido.

3. Introduzca el número al que quiera desviar la llamada. Para **No Answer Forward**, introduzca el tiempo de tono de timbre que hay que esperar antes de transferir la llamada.
4. Pulse la tecla de función **Save** para aceptar el cambio.

Llamada en conferencia

1. Durante una llamada activa, pulse  o la tecla de función **Conf**. La llamada se pone en espera.
2. Introduzca el número de la segunda parte y a continuación pulse la tecla de función **Send**.
3. Cuando la segunda parte responda, pulse  o la tecla de función **Conf** de nuevo. Todas las partes están ahora participando en la conferencia.
4. Cuelgue el auricular para desconectar todas las partes.

Nota: Puede dividir la llamada en conferencia en dos llamadas individuales pulsando la tecla de función **Split**.

Marcación rápida

Para configurar una tecla de marcación rápida:

1. Pulse la tecla de función **Menu** cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione **Features->DSS Keys->Memory Keys (o Line Keys)**.
2. Seleccione la tecla de la DSS deseada y a continuación pulse la tecla de función **Enter**.
3. Seleccione **Speed Dial** en el campo **Type**, seleccione la línea deseada en el campo **Account ID** e introduzca el número

en el campo **Value**.

4. Pulse la tecla de función **Save** para aceptar el cambio.


Para usar la tecla de marcación rápida:

Pulse la tecla de marcación rápida para marcar el número preestablecido.

Mensaje de voz



El Indicador de Mensaje en Espera en la pantalla en reposo indica que tiene nuevos mensajes de voz sin escuchar. El LED de la tecla Message se ilumina.

Para escuchar los mensajes del correo de voz:

1. Pulse  o la tecla de función **Connect**.
2. Siga las indicaciones de voz para escuchar sus mensajes de voz.

Personalización del teléfono

Historial de llamadas

1. Pulse la tecla de función **History** cuando el teléfono esté en reposo, pulse  o  para desplazarse por la lista.
2. Seleccione una entrada de la lista, puede hacer lo siguiente:
 - Para hacer una llamada, pulse la tecla de función **Send**.
 - Pulse la tecla de función **Delete** para eliminar la entrada de la lista.

Si pulsa la tecla de función **Option**, también puede hacer lo siguiente:



- Seleccionar **Detail** para ver la información detallada relacionada con la entrada.
- Seleccionar **Add to Contacts** para añadir la entrada al directorio local.
- Seleccionar **Add to Blacklist** para añadir la entrada a la lista negra.
- Seleccionar **Delete All** para eliminar todas las entradas de la lista.

Directorio de contactos



Para añadir un contacto:

1. Pulse la tecla de función **Dir** cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione **Local Directory->Contacts**.
2. Pulse la tecla de función **Add** para añadir un contacto.
3. Introduzca un único nombre de contacto en el campo **Name** e introduzca el número de teléfono en el campo adecuado.
4. Pulse la tecla de función **Save** para aceptar el cambio.

Para editar un contacto:



1. Pulse la tecla de función **Dir** cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione **Local Directory->Contacts**.
2. Pulse  o  para seleccionar el contacto deseado, pulse la tecla de función **Option** y a continuación seleccione **Detail** en la lista mostrada.
3. Actualice la información de contactos.
4. Pulse la tecla de función **Save** para aceptar el cambio.

Para eliminar un contacto:



1. Pulse la tecla de función **Dir** cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione **Local Directory->Contacts**.
2. Pulse  o  para seleccionar el contacto deseado, pulse la tecla de función **Option** y a continuación seleccione **Delete** en la lista mostrada.
3. Cuando aparezca en la pantalla LCD "Delete Selected Item?", pulse la tecla de función **OK**.

Nota: Puede añadir contactos fácilmente desde el historial de llamadas. Para más información, consulte **Historial de llamada** anteriormente.

Ajuste del volumen

- Pulse  durante una llamada para ajustar el volumen del receptor del auricular/altoparlante/cintillo.
- Pulse  cuando el teléfono esté en reposo para ajustar el volumen del timbre.

Tono de Llamada

1. Pulse la tecla de función **Menu** cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione **Settings->Basic Settings->Ring Tones**.
2. Pulse  o  para seleccionar el tono de timbre deseado.
3. Pulse la tecla de función **Save** para aceptar el cambio.